



Patrol Plus

- Járőr és őrjárat ellenőrző funkció**
- Rádiófrekvenciás azonosító pontokkal**
- Kétirányú hang- és adatkapcsolat**
- IP, GPS és GPRS technológia alkalmazása**
- Távrolról menedzselt készülék**
- Folyamatos műszaki állapotfigyelés**
- Esztétikus kialakítás, egyszerű kezelés**
- Hordozható, övre csíptethető**



Funkció

A készüléknek két funkciója van.

Objektum védelem esetén a készülékben elhelyezett RF ID (rádiófrekvenciás azonosító) olvasó segítségével előre meghatározott sorrendben és időközönként kell olvasni a kihelyezett RF ID ellenőrzőpontokat. Intézkedési helyzet esetén azonnali erősítést lehet kérni a  gomb megnyomásával. A diszpécserállomásra való bejelentkezéshez vagy visszahívás kéréséhez a  gombot kell használni.




Már kiépített MOHAnet GPRS alapú távfelügyelettel rendelkező járőrszolgálatok esetében az őrjárat ellenőrző segítségével dokumentálni lehet a kivonulások hatékonyságát. Minden MOHAnet GPRS átjelzővel rendelkező ügyfélnél elhelyezhető egy RF ID ellenőrző pont. A kivonuló szolgálat a kérés után ezt a pontot olvastatja le az ellenőrző készülékkel, így küldve el a távfelügyeletnek a kérés pontos idejét és helyét.

Beépített GPS vevő

A készülék mindkét funkcióját kiegészíti a beépített GPS vevő, melynek segítségével a felügyeleti állomásról egy gombnyomással kiolvasható a készülék pontos helye. A távfelügyeleti szoftver a

pozíciót egy térképszoftveren azonnal megjeleníti. A PATROL PLUS automatikusan elküldi a helyzetét a segélykérő gomb megnyomása esetén, ezzel jelentősen növelhető az intézkedés hatékonysága.

Egyszerű kezelés

A készüléken hat gomb található. A piros  (**Segélyhívás**) gomb segítségével azonnal segítséget kérhet a felügyeleti állomástól, a kék  (**Operátor**) gomb megnyomásával hívást kérhet a diszpécserstől majd szóban tájékoztathatja kéréséről. A  gomb megnyomása után a készülék bekapcsolja az RF ID olvasót. Az olvasás 1-2 centiméter távolságból történik.

Az alsó sorban elhelyezett    gombokra tetszőleges CID kódot lehet beprogramozni.

Személyhívó funkció

A készülék lehetőséget ad a két gomb funkciójának szabad paraméterezésére, így képes bármilyen üzenet elküldésére.

Például: Egy futárszolgálat diszpécser állomásával történő kommunikáció esetén a piros gomb jelentése „bejelentkezés”, a kék gomb jelentése „feladat teljesítve”.

Patrol Plus



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség:	1db 1200 mAh, Li-ion akkumulátor
Áramfelvétel:	Nyugalmi: 50 mA (@ 12 V DC) Maximális: 250 mA (@ 12 V DC)
Kimenő teljesítmény:	Class 4 (2 W @ 900 Mhz) Class 1 (1 W @1800 Mhz)
Méret:	140x63x35 mm
Üzemi hőmérséklet:	-20 - +50 °C
Tárolási hőmérséklet:	-30 - +85 °C
Eseménymemória:	1024 üzenet, időbélyeggel
Üzemállapot figyelés:	6 db üzemállapot figyelő LED (alacsony akku, üzemkész, térerő és GPRS hálózat, hívás, hiba, olvasás)
Kommunikáció:	GPRS, GSM 900/1800
GPS vevő:	u-blox Antaris chipset
Bejelentkezési sűrűség:	Tetszőlegesen állítható
Tartozékok:	Hálózati adapter
Garancia:	1 év
Származási ország:	Magyarország