

# GFE-MPX-REL

Orion egyesített zóna relé kimenetek



Egy egyedi zónát biztosít riasztás jelzéskor az Orion hagyományos központ minden zónájához egy feszültségmentes relé kontaktuson keresztül. Két verziója létezik: a 4 és a 8 zónás, és ezek mindenkor a Riasztás/Tűz esetek jelzésére szolgálnak.

Minden egyes zónához tartozik tűzjelzés esetén egy LED-es kijelzés. A piros LED kijelző bekapcsol, ha a relé aktív. Ezek a relé kimenetek nem felügyeltek.


A DIL kapcsoló lehetővé teszi, hogy egy relé kimenetet az 1–8 zónák valamelyikéhez késleltetve programozzon be. A késleltetett zónát az 1–3 DIL kapcsoló segítségével választhatja ki. A késleltetési idő 0–10 perc között lehet, ezt a következő négy (4–7) DIL kapcsolóval állíthatja be. A modulhoz szükséges egy külső 24 V DC tápegység. Egy Molex típusú csatlakozóval ellátott 5 ágú szalagkábel segítségével lehet az Orion alaplapjához csatlakoztatni.

## 1–3 kapcsoló

Késleltetett zóna kiválasztása

## 4–7 kapcsoló

Késleltetési idő beállítása



8 kapcsoló – Nem használt

BE (1)



KI (0)

Zóna

Késleltetés

1 = 000	0 = 0000	4m = 0001
2 = 100	30s = 1000	4m30s = 1001
3 = 010	1m = 0100	5m = 0101
4 = 110	1m30s = 1100	6m = 1101
5 = 001	2m = 0010	7m = 0011
6 = 101	2m30s = 1010	8m = 1011
7 = 011	3m = 0110	9m = 0111
8 = 111	3m30s = 1110	10m = 1111

### Technikai részletek

Feszültség	28 V DC névleges
Nyugalmi áramfelvétel	7 mA – nincs aktív relé
Zóna riasztás esetén áramfelvétel	7 mA + 15 mA aktív relénként
Időzítő	15 lehetőség 0–10 percre
Maximális páratartalom	95% RH lecsapódásmentes
Működési hőmérséklet	0 °C – 50 °C
Méret	88,0 (Ho) x 72,5 (Szé) x 18,0 (Ma) mm
Súly	4 zóna 60 g, 8 zóna 95 g

### Rendelési kód

GFE-MPX-REL-4	Orion egyesített 4 zónás relé modul
GFE-MPX-REL-8	Orion egyesített 8 zónás relé modul

### Global Fire Equipment Lda.

MARF - Armazéns F3 e F4, Sítio do Guelhim, Estoi, 8009-021 FARO, PORTUGAL

Tel: + 351 289 896 560 Fax: + 351 289 865 587



Sales sales@globalfire.pt Technical Support techs@globalfire.pt